



STS AL130

Автоматичен детектор за фалшиви банкноти с функция за броене



Одобен от ЕЦБ



Инфраред



Спектрален анализ



Магнетизация



Качество на хартията



Опция с батерия

STS AL-130 е компактен и надежен автоматичен детектор на фалшиви банкноти, създаден да улесни ежедневието ви. Той е предназначен за бърза и точна проверка, което го прави незаменим помощник за всеки магазин, офис или търговски обект, където се работи с пари в брой. Устройството комбинира няколко технологии за проверка на банкнотите, осигурявайки ви максимална сигурност при всяка парична транзакция. **Поддържа едновременно BGN и EUR.**

Тествано и одобрено от Европейската Централна Банка ЕЦБ

Бъдете напълно сигурни в качеството и надеждността на STS AL-130. Устройството е **успешно тествано от Европейската централна банка (ЕЦБ)** за разпознаване на евробанкноти и е включено в официалния списък на успешно преминалите тестове устройства. Според официалния документ на ЕЦБ, моделът STS AL-130 е потвърден като надежен инструмент за проверка на автентичността на евробанкноти. Избирайки този детектор, вие получавате продукт, който отговаря на най-високите стандарти за сигурност и защитава вашия бизнес от финансови загуби. Устройството поддържа на 35 национални валути и **може да проверява едновременно Лева и Евро**. Поддържа до 5 предефинирани валути, сменяеми с бутон.

Спецификация

Физически характеристики

Device size	155*137*82mm
Net weight	600 гр. (устройство без батерия)
Display	3,6" inch VFD с ясна видимост дори на слънце
Speed	Проверява всяка банкнота за 0.4 секунди
Box Size	18.60cm * 16.40cm * 13.60cm
Box Weight	800 гр. (устройство без батерия)
Interfaces	USB Type-A
Functions	Проверка и броене по валути и копия
Notification	Звукова и визуална индикация
All Directional	Работи без значение от коя посока подавате банкнота
Pass Direction	Програмируема посока за подаване-върщане и отказ

Sensors and verification methods

IR	Инфраред сензор
SA + WM	Спектрален анализ и воден знак
MG + MT	Сензор за магнитност на мастилото и метална нишка
PQ and 2D	Сензор за качество на хартията и размер на банкнота

Communication

USB type A	USB порт за ълдейт на софтуера и програмиране
Бутони	Power Включване и изключване
	CUR/DIR Посока на подаване и смяна на валутата
	REP Преброяване по копия и и валути CLR Изчистване на памет

Поддръжка на над 35 национални валути

On Device	Поддръжка на до 5 валути едновременно на у-во.
Default Setting	BGN български лев + EUR евро
Programing	Промяна на броя и подредността на валутите

More Specs

Power

Power Supply	AC100V-240V 50/60Hz or DC 12V/1.0A
Power Consumpt.	<10W

Operating conditions

Operating Temp.	0~40°C
Storage Temp.	-20~65°C

IP Resistance	Не заливайте с течности Почиствайте редовно при употреба в прашна среда Устройството не е устойчиво на изпускане над 40см. При работа на открито и горещо използвайте под сянка
---------------	--

Certificates

ECB TEST	Tested and approved by the European Central Bank
CE	Conformité Européenne - European Conformity
RoHS	Restriction of Hazardous Substances
FCC	Federal Communications Commission,

Акcesoари

Презареждаема сменяема батерия 11.1V/500mAh ()
Адаптер за зареждане и USB кабел за обновяване на Firmware



Notice: Product specifications are subject to change without prior notice. / Model: STSAL130 / Update Date: 2025-10-2

Smart Tech Systems, Ltd.

Golyamo Konarsko shose 29B, Building 4, Plovdiv 4204, Bulgaria

Tel: +359 878 017 040

Email: office@sts-bg.com

Web: www.pos-hub.com